

Modelo: GH-6500M



| | |
|--------------------------|---------------------|
| GRUPO ELECTROGENO | GH-6500M |
| Potencia máxima | 7,5kVA |
| Voltaje | Monofásico 230V |
| Tipo | Arranque reversible |
| RPM - Frecuencia | 3000 rpm - 50 Hz |
| Factor de potencia | 0,8 |
| MOTOR | Honda |
| Modelo | GX-390 |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 389 |
| Potencia máxima | 13 CV |
| Regulador | Mecánico-centrífugo |
| Aspiración | Natural |
| Combustible | Gasolina |
| Depósito de combustible | 6,5 litros |
| Autonomía | 3 hr |
| CARACTERISTICAS | |
| Dimensiones | 800 x 770 x 700 mm |
| Peso | 80 Kg |
| Nivel de ruido | 99 dB(A) |
| Chasis | Sí |
| Ruedas | Sí |
| Batería | N/A |